



## Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 2 Porte

No.: 32809

Commuta segnali HDMI® tra 2 PC da una tastiera, un mouse e un monitor

### Descrizione

- Controlla due PC HDMI® da un'unica tastiera, mouse e monitor
- Commutazione tramite pulsante sullo switch e Hotkey
- Supporta segnali HDMI® 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR
- Porte audio stereo da 3.5mm per collegare microfono, casse o cuffie
- 2 anni di garanzia

Lo Switch KVM HDMI® 4K60, USB 2.0 & Audio, 2 Porte è una soluzione compatta per fornire l'accesso e il controllo su due PC dotati di HDMI da una singola tastiera, mouse e monitor.

Il supporto di risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per contenuti grafici impegnativi come nelle configurazioni di gioco, nell'editing video o per la gestione di quattro workstation.

Le uscite audio sull'unità principale consentono inoltre agli utenti di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un sistema audio a due canali e un microfono, premendo il pulsante Audio On/Off sul pannello frontale si disattiva l'audio di questi dispositivi. Queste porte non sono collegate al segnale HDMI® ma ad un convertitore USB integrato, mentre periferiche USB aggiuntive come stampante, scanner o pen drive possono essere collegate alla porta USB sul pannello frontale.

Lo switch KVM è dotato di due modalità di commutazione, tramite pulsante sull'unità e combinazioni di tasti sulla tastiera per fornire un controllo semplice e affidabile all'utente, ideale sia per professionisti che per uso domestico.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI®
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Stereo analogico
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm [Femmina]
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Commutazione con pulsanti sul pannello e hotkeys

Installabile a Rack 19": -

Funzioni Particolari: Porta dispositivo USB 2.0, porte audio con pulsante On/Off, indicatori LED attivi

#### **Connettori**

Interfacce della Consolle: HDMI® Tipo A (Femmina), 3 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)

Interfacce per PC/Server: 2 x HDMI® Tipo A (Femmina), 2 x USB 2.0 Tipo B (Femmina)

Altre Interfacce: -

Alimentazione: Presa DC 3.5/1.35mm

#### **Caratteristiche Fisiche**

Dimensioni (ca.) LxAxP: 143x68x23mm (5.63x2.68x0.91in)

Materiale della scocca: Metallo

Peso Netto: 0.4kg (0.88lb)

Temperatura Operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)

Temperatura di Stoccaggio: -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)

Umidità: 5 - 80% RH (senza condensa)

Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A

Colore: Nero

#### **Varie**

Tipo Confezione: Scatola di cartone

Dimensione Confezione: 207x187x56mm (8.15x7.36x2.2in)

Peso Lordo: 0.6kg (1.32lb)

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

#### **Contenuto Della Confezione**

Switch KVM HDMI®

Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)

Manuale Lindy

#### **Riferimenti Per l'ordine**

No.: 32809

EAN: 4002888328098

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150